

## Smart TENS

Dispozitiv pentru combaterea durerilor, revitalizare si relaxare

- *Stimulare Electrica Nervoasa Transcutanata (TENS)*
- *Terapie naturala, nemedicamentoasa, cu efect analgezic*
- *4 programe de tratament*
  - *CONSTANT*
  - *BURST (rafale extinse de impulsuri)*
  - *MASAJ*
  - *MIXT*
- *Reglare controlata a intensitatii impulsului*
- *Reglarea controlata a frecventei impulsului*
- *Programarea duratei tratamentului*
- *Auto Off*



## Smart TENS

### CARACTERISTICI



- **Tehnologie de Stimulare Electrica Nervoasa Transcutanata (TENS)** prin trimiterea unor impulsuri electrice de joasa frecventa in fibrele nervoase .
- **Dispozitiv performant de combatere a durerilor acute sau cronice de diferite cauze folosind o metoda naturala, nemedicamentoasa fara efecte secundare**
- **Terapie netraumatizanta pentru relaxare si revitalizare cu efect analgezic.**
- **Combate starile dureroase acute sau cronice de diferite tipuri:**
  - dureri la nivelul umerilor, spatelui si alte zone ale corpului
  - artrita
  - sciatica
  - leziuni sportive
  - dureri postoperatorii
- **Imbunatateste circulatia in zonele tratate si elimina stresul**
- **4 programe de tratament:**
  - **CONSTANT**
  - **BURST (rafale extinse de impulsuri)**
  - **MASAJ**
  - **MIXT**
- **Buton pentru alegerea programului de tratament**
- **5 posibilitati de setare a timpului pentru efectuarea tratamentului:**
  - 15 min,
  - 30 min,
  - 45 min,
  - 60 min
  - Continuu
- **Reglarea controlata a frecventei impulsului**
- **4 butoane pentru reglarea controlata a intensitatii impulsului**
- **Programarea duratei tratamentului**
- Ecran LCD cu afisaj usor de citit
- Forma ergonomica si utilizare facila.
- Fiabilitate
- Oprire automată dupa 5 minute de neutilizare
- Indicator de baterie consumată
- Functie de memorare pentru ultimele setari
- Comoditate si o mai buna mobilitate: Accesoriu pentru purtare la gat
- Husa protectie si transport
- **Garanție 2 ani**



## Smart TENS

### SPECIFICATII TEHNICE



- Sursa de alimentare: 2 baterii alcaline AA de 1,5V (model LR6) - incluse
- 2 Canale de transmitere a impulsurilor: CH1 si CH2
- 4 electrozi autoadezivi: 40 x 100 mm
- Forma undei de iesire: Dreptunghiulara asimetrica bifazica
- Tensiunea de iesire: 0 - 60V reglabila in 15 trepte (0 la varf, 500 $\Omega$ )
- Intensitatea la iesire: 0 - 120 mA reglabila in 15 trepte (500 $\Omega$ ). Revine la zero dupa schimbarea modului.
- Mufe de iesire jack: CE protejate la atingerea accidentala
- Dimensiuni: 11.5 cm x 5.5 cm x 3.0 cm
- Greutate 130 g